

## Mikromanometry cyfrowe EMA-84

- Zakresy pomiarowe: 100Pa/1kPa/10kPa/100kPa
- Wysoka dokładność
- Ręczna kalibracja zera
- Wyjście analogowe 0...1V
- Przełączanie jednostek mbar/Pa
- Zasilanie bateryjne



### Dane techniczne

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Zakresy pomiarowe              | 0...100Pa<br>0...1kPa<br>0...10kPa<br>0...100kPa  |
| Dopuszczalne przeciążenia      | 10 x dla zakresu ≤10kPa<br>2 x dla zakresu >10kPa   |
| Dokładność                     | ±0.2% zakresu dla zakresów 1...50kPa<br>±0.5% zakresu dla zakresów 0..100kPa<br>±1% zakresu |
| Kalibracja zera                | Za pomocą zewnętrznego potencjometru  |
| Medium                         | Czyste powietrze i nieagresywne gazy  |
| Wyjście analogowe              | 0...1V (RL ≥ 2kΩ) złącze BNC  |
| Wyświetlacz                    | 3½ cyfry LCD  |
| Stała czasowa                  | 0.02s; 0.2s; 1s (wybierana)   |
| Zasilanie                      | Bateria 9V  |
| Zakres temperatury pracy       | 10...+60°C  |
| Zakres temperatury składowania | -10...+70°C   |
| Przylącze ciśnieniowe          | Króćce dla przewodów o średnicy 6mm   |
| Masa                           | Ok. 0,8kg wraz z baterią  |

### Wymiary

### Sposób zamawiania

| EMA-84-           |     | - | - | - |                                      |
|-------------------|-----|---|---|---|--------------------------------------|
| Zakres            | 0   |   |   |   | 0...100Pa (0...1mbar)                |
|                   | 1   |   |   |   | 0...1kPa (0...10mbar)                |
|                   | 10  |   |   |   | 0...10kPa (0...100mbar)              |
|                   | 100 |   |   |   | 0...100kPa (0...1000mbar)            |
| Dokładność        | 2   |   |   |   | ±0.2% zakresu dla zakresów 1...50kPa |
|                   | 5   |   |   |   | ±0.5% zakresu dla zakresów 0..100kPa |
|                   | 1   |   |   |   | ±1% zakresu                          |
| Wyjście analogowe | 0   |   |   |   | Brak                                 |
|                   | 1   |   |   |   | 0...1V                               |

### Akcesoria

|   |            |
|---|------------|
| Torba transportowa                            | 9601.-0001 |
| Certyfikat kalibracji DAkkS (język niemiecki) | 9601.-0003 |
| Certyfikat kalibracji DAkkS (język angielski) | 9601.-0004 |
| Fabryczny certyfikat kalibracji               | 9601.-0002 |

